



En Lysekrone fra volt og watt

Lysekronen bruger 24 volt,
så der følger en transformator med.
Den skal hænge i loftet over lysekronen,
og den lange hvide ledning skal tilsluttes
strømuttaget i loftet.
Lysekronen skal tilsluttes transformatoren.

Du skal være opmærksom på at
transformatoren vejer ca. 3 kg.

Fordi pærerne lyser med 5 watt,
vil jeg anbefale, at man bruger en lysdæmper,
for ellers vil lyset skære i øjnene.

Den eneste lysdæmper, der passer til transformatoren, er:

LK fuga
MEK – S 300LR

Pærerne holder i ca. 5 år, og du kan altid bestille nye,
Firmanavn og tlf. nr. står på transformatoren.

Du er altid velkommen til at ringe, hvis der er problemer.

Med venlig hilsen

Malene Allpass

Volt og watt

Bjergsted Byvej 12
4450 Jyderup, Danmark.
Tlf. +45 30 42 90 16
www.voltogwatt.dk
Mail : info@voltogwatt.dk

Brugsanvisning:

Lysekronen kan ikke tåle at blive lagt ned eller flyttet for meget rundt på.

Start med at sætte kroge i loftet.

Sluk for strømmen!

Skrue ledningsstrammeren og røret løs.
Skrue møtrikken helt ned i bunden af nippelrøret.
Put ståltråden og ledningen igennem ledningsstrammeren, røret og nippelrøret.

Lysekronen skal hænge i ståltråden.
Sno ståltråden fast om kroge i den højde, som lysekronen skal hænge i, og hæng derefter transformatoren op, så det hele hænger som vist på tegningen.

Ledningen fra lysekronen skal kortes af, så den passer i længden.
Tilslut lysekronen til den sorte og røde ledning.
Tjek at den lange hvide ledning til strømmen, 230 volt, sidder i den gule ledning på transformatoren.
Den skal tilsluttes strømudtaget i loftet.

Sørg for, at de tynde ledninger hænger i en blød bue.
Krokodillenæbbene skal være lodrette og må ikke røre stativet.
Hvis krokodillenæbbene rører stativet går der overgang i lysekronen, og sikringen springer.

Sikringsholderen sidder på kanten af transformatoren. Du har fået ekstra sikringer med, og du kan selv skifte dem. Vær opmærksom på, at hættens til sikringen skal åbnes med en skruetrækker.
Tryk ind med en skruetrækker og drej forsigtigt, mod uret, så kommer låget ud af sig selv.

Skrue transformatoren op med møtrikken, derefter røret og til sidste ledningsstrammeren.
Skrue skruen fast i ledningsstrammeren.

Tænd for strømmen.

Tillykke!

